

## Basenhet BSF3-2B

- Basenhet för universellt bruk
- funktionslägen: tömning, check, start, kontroll, mål.
- Kodsiffror för kontroll läget: 31-255
  
- kodsiffror för övriga lägen : 1-30
- Träningsläge för en viss funktion och arbetstid, aktiveras med magnet. (kräver SW 2.31)
- programmerbart bekräftelsesystem (ljus, ljud)
- status LED
- internt backup-minne för upp till 4032 stämplingar (används för kontroll av startande mm)
- programmering via programmeringsstav (induktiv koppling)
- batteri driven (3\*AA), 200 arbetstimmar i aktivt läge vid 2.3 Ah batteri kapacitet
- räknare som anger batteriförbrukning i %.
- Storlek 113\*62\*31 mm mm<sup>3</sup>
- vikt 202 gram inkl batteripack

